



快速簡易安裝說明: 只适用以 ADSL/Cable Modem 上网用戶

1. 拆除包裝, 應見以下各主部件及配件

- a. 主機
- b. 聽筒
- c. 彈弓圈線
- d. 電源配置器
- e. 5 呎網線



2. 連接方法

- a. 將彈弓圈線分別插入聽筒與主機側面之插孔
- b. 將原數據機 Modem 連往 PC 的網線斷開, 把網線一端插入電話機後面的 WAN 插孔, 另一端接往上网的 Modem 的 LAN 口
- c. 電源配置器之圓柱插頭插入主機後面的電源圓形插孔
- d. 注意 PC 的網線需等話機工作正常後才聯接到話機的 LAN 口. 暫不要插入.

接駁完成如右圖示



3. 用戶設置及註冊登錄

- a. 留意機身後的電源開關已如圖般撥往箭咀方向
- b. 將電源配置器插入市電源入口
- c. 顯示屏應立即亮起, 順序出現 VoIP > INITIALIZING > FREECALL-Phone
- d. 正常時所有屬正在使用 Modem 上网用戶因未完成手動設置, 會見到錯誤訊息:
- e. "SIP Register Failed". 需按以下步驟完成.
- f. 按右上方 Menu 進入設置菜單, 按導航盤“下鍵”兩次. 見“3- Network”, 再按功能鍵“中鍵”(2 字對上) 4 次. 見<>DHCP 或其他狀態. 再按按導航盤“右鍵”直到見“<>PPPoE”.
- g. 再按功能鍵“中鍵”, SAVE 儲存新設定後, 按功能鍵“右鍵”(3 字對上) Quit 1 次, 再按功能鍵“左鍵”(1 字對上) 2 次. 見“PPPoE Set”後按功能鍵“中鍵”3 次. 見“New Parameter”後, 先以功能中鍵 DEL 消除所有預置的內容, 即可以在數字鍵上相應的字母, 再依次鍵入你的“用戶名 (User ID), 留意字母均有大小寫之分. 須嚴格遵從 ISP 要求的資料. 完成後按功能“中鍵” Save.
- h. 接下按功能“左鍵” Quit 1 次, 再按功能“左鍵” Next, 將選項改到“2 Password”後, 再按功能“中鍵”2 次, 以功能“左鍵” Del 清空所有舊資料, 再以數字鍵上相應的大小寫字母及數字逐一依你 ISP 提供的資料輸入. 最後按功能鍵“中鍵” Save 1 次, 提機及馬上掛機即可.
- i. 現在話機會自行註冊登錄, 再無需人手附助, 成功後, 應顯示當前的日期與時間. 見右圖
- j. 上述有關用戶的 ID 與 Password, 都屬你的 ISP 所提供, 并非隨意設定. 若不知或已忘記, 可向所屬的提供互聯



網服務的供應商查詢. 如用戶本身有電腦操作常識, 可以到以下本司技術支援網站下載小程序, 即可快捷偵查出當前在你電腦內上以該 Modem 上網時所使用的 User ID 和密碼. 以所得資料輸入到該電話機而無等待長時間 ISP 的回复.

4. 開始使用

- a. 可以提起聽筒撥打電話或按下右下角的喇叭符號按鈕, 聽到街線撥號音就可以撥出你想打的長短途電話了. 留意須按撥打規則去連貫撥號, 中途不能有中斷 2 秒以上的停頓.
- b. 撥打對方座機規則: 先打 900 + 國家號 + 地區號 + 座機電話 號碼
舉例: 打臺灣 臺北的 02 6629 6288 ; 你可以按 900 886 2 6629 6288 (注意前面須去零)

撥打對方手機規則: 先打 900 + 國家號 + 當地手機號碼

舉例: 打臺灣的手機 0980 639 007 ; 你可以按 900 886 980 639 007 (注意前面須去零)

- c. 若果你不熟悉對方號碼而產生中途停頓, 即會送錯碼. 你可按使用手機的撥打方式, 在不提機或不先按下免提按鈕的前提下, 先按入所撥的全部號碼後, 才提起聽筒或按免提鈕. 即可避免錯誤發生.

5. 快速送號 / 重撥未接通的號碼

- a. 當按完全部數字後, 按右下角的 R/Send 鍵, 號碼會立即送出, 無需等待
- b. 每當出現線路不通, 繁忙, 意外斷線, 均可以在掛機後, 立即按 R/Send 一次即可自動重新接駁, 無須重復輸入數字.

6. 聯接電腦

當話機操作正常後, 將來自 PC 的 LAN 線插入話機後的 LAN 口. 再按以下步驟去設定準備上網的電腦.

- a. 到 開始 > 控制臺 > 網際網路選項內, 點選 連線. 將內容選項改為 “永不撥號聯線”. 儲存後退出.
- b. 改到控制臺下 > 網路連線 內, 雙擊區域連線.> 內容 > Internet Protocol (TCP/IP) > 內容 > 點選 “自動取得 IP 位址” 和 “自動取得 DNS 伺服器位址” > 確定.
- c. 自始如一齊正常時, 應可用瀏覽器觀看網頁了.

提示:

整個網路及聯接被設置好後, 切勿再頻繁關掉電源或拔除機身後的任何網線作它用. 此舉將容易做成網路自判斷出錯而令致話機在下次開機或恢復插入網線後不能再如常工作. 如事件真的發生. 你試將電源拔除, 將 Modem 關閉. 再等 20 分鐘, 或可能需按上述步驟重新設定.